

PANOU DE COMENZI AL ȘASIULUI

ACCESUL LA COȘ

COȘ



PANOU DE CONTROL AL COȘ

PUNCTE DE ATAȘARE PENTRU HAMUL DE OPRIRE A CĂDERII

ÎNTRERUPĂTOR DE SIGURANȚĂ PENTRU OM MORT

PLATFORMA ELEVATOARE MOBILĂ PENTRU PERSOANE ESTE UN UTILAJ MOBIL, FOARTE VERSATIL, DESTINAT TRANSPORTULUI PERSOANELOR PÂNĂ LA O POZIȚIE ÎNALTĂ, PENTRU A EFECTUA LUCRĂRI TEMPORARE LA ÎNĂLȚIME ÎN ZONE GREU ACCESIBILE.

ESTE FORMATĂ DIN MINIMUM O PLATFORMĂ DE LUCRU CU ORGANE DE SERVICIU, O STRUCTURĂ EXTENSIBILĂ ȘI UN ȘASIU. POATE FI DE TIP FOARFECĂ, CU BRAȚ ARTICULAT, CU SECȚIUNE TELESCOPICĂ ȘI MIXTĂ.



Când efectuați urcarea sau coborârea de pe platformă, verificați dacă nu există obstacole de-a lungul traseului acesteia și, dacă trebuie să efectuați o lucrare într-un loc unde există trotuare, așezați ambele două roți ale platformei pe carosabil și nu călcați pe capacele de canalizare sau de verificare.



Când lucrați cu platforma, **verificați** dacă nu se efectuează lucrări simultan sub aceasta sau în imediata sa apropiere. În acest fel, evitați riscul căderii obiectelor peste persoane.



Utilizați hamul anticădere fixat de un element stabil al platformei. Nu vă fixați niciodată de elemente structurale externe. În acest fel, evitați posibile agățări și prinderi.



Dacă utilajul include o priză de 220 V pe platformă, conectați prelungitorul la o priză de rețea protejată cu un diferențial de 30 mA. Astfel, veți evita un posibil risc electric.



Păstrați platforma de lucru curată, fără grăsime, noroi, etc. Distribuți încărcătura uniform și astfel încât să nu obstrucționeze zona de lucru. Astfel veți evita riscul de alunecări și împiedicări.

Platforma elevatoare **trebuie** să fie operată de cel puțin doi lucrători, unul aflat la sol și celălalt în coș. În acest fel, lucrătorul aflat la sol poate prelua comenzile în caz de accident sau defecțiune, poate dirija operatorul dacă este necesar și poate împiedica circulația mașinilor și a pietonilor în jurul utilajului.



Când finalizați lucrul, lăsați platforma nefuncțională și parcați utilajul în mod corespunzător, scoateți cheile din contact și depozitați-le în locul prevăzut pentru acest scop. În acest fel, evitați ca utilajul să poată fi utilizat de persoane neautorizate.